

INSTRUKCJA MONTAŻU – TAŚMA LED NEON FLEX 360° (230V)

✓ Dotyczy wszystkich wersji kolorystycznych

⚠ WAŻNE! – Do działania taśmy wymagany jest zestaw zasilający (stabilizator + złączka + zaślepka)

Aby taśma działała prawidłowo i bezpiecznie, należy dokupić **odpowiedni zestaw przyłączeniowy**, który zawiera:

✓ **Stabilizator napięcia (wtyczka z prostownikiem)**

✓ **Metalową złączkę (PIN 2P)**

✓ **Końcówkę zaślepiającą**

🔧 Kompletny zestaw dostępny jest na naszej aukcji – znajdziesz go w pozostałych ofertach.

Bez tego zestawu taśma nie będzie mogła zostać poprawnie podłączona do sieci 230V!

⚠ UWAGI PRZED MONTAŻEM:

- Pracuj tylko przy **odłączonym napięciu**.
 - **Nie podłączaj taśmy bez odpowiedniej izolacji!**
 - Montaż wykonuj zgodnie z kierunkiem cięcia (oznaczenia co 1 m).
 - Dopuszczalna długość ciągła: **maks. 40 m**.
 - Nie zaginać taśmy poniżej **promienia 60 mm**.
-

MONTAŻ KROK PO KROKU:

1 Docięcie taśmy

- Przytnij taśmę tylko w wyznaczonych miejscach (zazwyczaj co 1 m).
- Użyj ostrego noża i uważaj, aby nie uszkodzić przewodów wewnętrznych.

2 Podłączenie zasilania

- Włóż **metalowe piny (złączkę)** do środka taśmy – zgodnie z torami zasilania.
- Wsuń przewód z konektorem na piny, dociskając mocno.
- Zastosuj **uszczelkę silikonową** i dociśnij połączenie.
- Dla zabezpieczenia przed wilgocią użyj dodatkowego **kleju silikonowego** lub taśmy termokurczliwej.

Zabezpieczenie końca taśmy

- Zamontuj **zaślepkę końcową (kapturek)** na odciętym końcu.
- Uszczelnij silikonem, aby zapewnić szczelność (IP67).

Montaż do powierzchni

- Użyj **klipsów montażowych** lub profili prowadzących.
 - Nie przebijaj taśmy! Mocuj tylko dookoła.
-

Warunki użytkowania:

- **Zakres temperatury pracy:** od -20°C do +50°C
 - **Zastosowanie:** wewnętrzne i zewnętrzne (IP67)
 - **Regulacja jasności:** możliwa przy użyciu **ściemniacza triakowego**
 - **Zasilanie:** bezpośrednio z sieci 230V
-

Najczęstsze pytania:

Czy taśmę można ściemniać?

Tak – współpracuje z ściemniaczem typu TRIAC (na 230V).

Czy mogę samodzielnie dociąć taśmę?

Tak – tylko w wyznaczonych miejscach (najczęściej co 1 m).

Czy taśma nadaje się na zewnątrz?

Tak – stopień ochrony IP67 (wymaga odpowiedniego uszczelnienia połączeń)