



Instrukcja podłączenia i obsługi sterownika LED 230V WiFi

1. Podłączenie urządzenia

1. Podłącz sterownik do zasilania **230V (gniazdko)**
2. Podłącz taśmę LED 230V do wyjścia sterownika
3. Włącz zasilanie




 Schemat:

230V → sterownik → taśma LED 230V

2. Podłączenie taśmy LED 230V (złącze / stabilizator)

1. **Ustaw stabilizator w odpowiedniej pozycji**
Uchwyt powinien być otwarty, a gniazdo montażowe skierowane ku górze
 2. **Ułóż taśmę LED zgodnie z oznaczeniami**
Strona oznaczona jako „220V+” powinna być skierowana w dół (warstwa klejąca taśmy skierowana ku górze)
 3. **Podłącz taśmę do złącza**
Wsuń taśmę LED na piny i dokładnie dociśnij, upewniając się, że styki są prawidłowo osadzone
 4. **Zamknij uchwyt zabezpieczający**
Zapewnia to trwałe połączenie oraz zabezpieczenie przed wysunięciem i wilgocią
-

WAŻNE – BŁĘDNY MONTAŻ

-  Nieprawidłowe ułożenie taśmy (odwrotna polaryzacja) może spowodować brak działania lub uszkodzenie
-  Montaż należy wykonać zgodnie z oznaczeniami
-  Nieprawidłowe podłączenie może trwale uszkodzić produkt

3. Połączenie z aplikacją (WiFi)

1. Pobierz aplikację:
 - 👉 **Smart Life / Tuya Smart** (App Store / Google Play)
2. Zainstaluj aplikację i załóż konto (rejestracja)
3. Podczas dodawania urządzenia upewnij się, że w telefonie jest włączony:
 - 👉 **Bluetooth oraz WiFi**
4. Włącz zasilanie sterownika
5. Wprowadź urządzenie w tryb parowania:
 - 👉 włącz i wyłącz zasilanie **3 razy** (światło zacznie migać)
6. Otwórz aplikację i wybierz:
 - 👉 „Dodaj urządzenie” → Oświetlenie → Taśma LED
7. Wybierz swoją sieć WiFi i wpisz hasło
8. Poczekaj na połączenie (ok. 1–2 minuty)

💡 działa tylko na WiFi **2.4 GHz**

4. Sterowanie aplikacją

W aplikacji możesz:

- ✓ włączać i wyłączać światło
 - ✓ regulować jasność (ściemnianie)
 - ✓ ustawiać tryby świecenia
 - ✓ tworzyć harmonogramy (timer)
 - ✓ zapisywać sceny świetlne
-

5. Obsługa pilota

- ✓ ON/OFF – włącz / wyłącz
- ✓ regulacja jasności (+ / -)
- ✓ SPEED – zmiana prędkości efektów
- ✓ MODE – zmiana trybów
- ✓ LIGHT – maksymalna jasność
- ✓ przyciski 10–100% – szybkie ustawienie jasności
- ✓ TIMER – wyłączenie po czasie (5 / 10 / 30 / 60 min)

6. Reset urządzenia

- 👉 włącz i wyłącz zasilanie **3 razy**
- 👉 urządzenie przejdzie w tryb parowania

7. Bezpieczeństwo

- urządzenie pracuje na napięciu **230V**
- montaż zalecany przez elektryka
- nie dotykać elementów pod napięciem
- nie używać w wilgotnym środowisku bez zabezpieczenia
- nie przeciążać urządzenia

💡 Wskazówki

- ✓ działa na WiFi **2.4 GHz**
- ✓ pierwsze uruchomienie najlepiej blisko routera
- ✓ pilot działa niezależnie od aplikacji

